



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 50 А, AC 3.6 kV, 50 кА, 76 x 359 mm, резерв, BS, с наклейкой



Тип **3.6KV 50Amp 3" 'A' Motorstart Fuse**  
Каталог № **3.6WFGHA50**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	50
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			76 x 359 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	50
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	359
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)

<http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>