



Специальные выключатели, T5B, 63 А, Промежуточный монтаж, Переключатель Basis, 6 Модуль (модули)

Тип **T5B-6-SOND*/X**
Каталог № **907963**

Программа поставок

| | | | |
|---|-------|-----------------|--|
| Ассортимент | | | Специальные выключатели |
| Идентификатор типа | | | T5B |
| указания | | | Клиентское исполнение в соответствии с формуляром |
| Спецзаказ | | | Номер схемы расположения контактов известен |
| Конструктивное исполнение | | | Промежуточный монтаж Переключатель Basis |
| Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц | | | |
| 400 В | P | кВт | 30 |
| измеренный ток длительной нагрузки | I_u | А | 63 |
| Указания по измеренному току длительной нагрузки I_u | | | Измеренный ток длительной нагрузки I_u указан при максимальном поперечном сечении. |
| Количество блоков | | Модуль (модули) | 6 |

Технические характеристики

Общая информация

| | | | |
|--|-----------|---------------|---|
| Стандарты и предписания | | | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3 |
| Стойкость к климатическим воздействиям | | | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Температура окружающей среды | | | |
| разомкнут | | °C | -25 - +50 |
| в капсульном корпусе | | °C | -25 - +40 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | III/3 |
| Номинальная устойчивость к импульсу | U_{imp} | В перем. тока | 6000 |
| Удароустойчивость | | g | 15 |
| установочное положение | | | любая |

Контакты

| | | | |
|---|----------|---------------|--|
| электрические параметры | | | |
| Номинальное напряжение | U_e | В перем. тока | 690 |
| измеренный ток длительной нагрузки | I_u | А | 63 |
| Указания по измеренному току длительной нагрузки I_u | | | Измеренный ток длительной нагрузки I_u указан при максимальном поперечном сечении. |
| Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12 | | | |
| AB 25 % ED (продолжительность включения) | | $\times I_e$ | 2 |
| AB 40 % ED (продолжительность включения) | | $\times I_e$ | 1.6 |
| AB 60 % ED (продолжительность включения) | | $\times I_e$ | 1.3 |
| стойкость к коротким замыканиям | | | |
| Предохранитель | | A gG/gL | 80 |
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) | I_{cw} | A_{eff} | 1300 |
| Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам I_{cw} | | | 1-секундный ток |
| Условный ток короткого замыкания | I_q | кА | 2 |

Коммутационная способность

| | | | |
|---|--|---|-----|
| Номинальный допустимый ток включения cos φ в соответствии с IEC 60947-3 | | А | 800 |
| Расчетная разрывная способность cos φ согласно IEC 60947-3 | | А | |
| 230 В | | А | 520 |

| | | | |
|---|--------------|---------------|-------|
| 400/415 В | | A | 600 |
| 500 В | | A | 480 |
| 690 В | | A | 340 |
| Безопасное разъединение согласно EN 61140 | | | |
| между контактами | | В перем. тока | 440 |
| Электрические тепловые потери на контакт при I_e | | W | 4.5 |
| Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при $I_e I_e$ (15/230 В перем. тока) | | W | 4.5 |
| Механический срок службы | Переключени: | $\times 10^6$ | > 0.5 |
| максимальная частота коммутаций | Переключени: | ч | 1200 |
| Переменное напряжение | | | |
| АС-3 | | | |
| Расчетная рабочая мощность моторного выключателя | P | кВт | |
| 220 В 230 В | P | кВт | 15 |
| 230 В звезда-треугольник | P | кВт | 18.5 |
| 400 В 415 В | P | кВт | 22 |
| 400 В звезда-треугольник | P | кВт | 30 |
| 500 В | P | кВт | 22 |
| 500 В звезда-треугольник | P | кВт | 37 |
| 690 В | P | кВт | 15 |
| 690 В звезда-треугольник | P | кВт | 22 |
| Расчетный рабочий ток моторного переключателя | | | |
| 230 В | I_e | A | 51 |
| 230 В звезда-треугольник | I_e | A | 63 |
| 400 В 415 В | I_e | A | 41 |
| 400 В звезда-треугольник | I_e | A | 63 |
| 500 В | I_e | A | 33 |
| 500 В звезда-треугольник | I_e | A | 57.2 |
| 690 В | I_e | A | 17 |
| 690 В звезда-треугольник | I_e | A | 29.4 |
| АС-23А | | | |
| Расчетная эксплуатационная мощность АС-23А, 50 - 60 Гц | P | кВт | |
| 230 В | P | кВт | 18.5 |
| 400 В 415 В | P | кВт | 30 |
| 500 В | P | кВт | 22 |
| 690 В | P | кВт | 22 |
| Расчетный рабочий ток моторного переключателя | | | |
| 230 В | I_e | A | 63 |
| 400 В 415 В | I_e | A | 63 |
| 500 В | I_e | A | 33 |
| 690 В | I_e | A | 23.8 |
| постоянное напряжение | | | |
| DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 63 |
| Напряжение на контакт, соединенный последовательно | | V | 60 |
| DC-23А, моторный выключатель Л/П = 15 мс | | | |
| 24 В | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 50 |
| Контакты | | Количество | |
| 48 В | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 50 |
| Контакты | | Количество | |

| | | | |
|---|-----------------|------------|---|
| 60 В | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 50 |
| Контакты | | Количество | |
| 120 В | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 25 |
| Контакты | | Количество | |
| 240 В | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 20 |
| Контакты | | Количество | |
| DC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мс | | | |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | 25 |
| Напряжение на последовательно подключенный контакт | | B | 24 |
| Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА | Частота отказов | H_F | $< 10^{-5}$, < 1 отказа на 100 000 операций переключения |

Поперечные сечения соединения

| | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------------|
| одно- или многожильные | | мм ² | 1 x (2,5 - 35) 2 x (2,5 - 16) |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228 | | мм ² | 1 x (1 - 25) 2 x (1,5 - 10) |
| Соединительный винт | | | M6 |
| Момент затяжки соединительного винта | | Нм | 4 |

Параметры техники безопасности

| | | | |
|----------|--|--|---|
| указания | | | Значения В10 _d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1 |
|----------|--|--|---|

Опробованные рабочие характеристики

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----|
| Поперечные сечения соединения | | | |
| Соединительный винт | | | M6 |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|--|-----------|----|---|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Номинальный ток для указания потери мощности | I_n | A | 63 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 4.5 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | P_{vs} | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | P_{ve} | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 50 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крышки. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |

| | | |
|--|--|---|
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnecter (ec1@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])

| | | |
|---|----|--|
| Version as main switch | | No |
| Version as maintenance-/service switch | | No |
| Version as safety switch | | No |
| Version as emergency stop installation | | No |
| Version as reversing switch | | No |
| Number of switches | | 1 |
| Max. rated operation voltage Ue AC | V | 690 |
| Rated operating voltage | V | 690 - 690 |
| Rated permanent current Iu | A | 63 |
| Rated permanent current at AC-23, 400 V | A | 63 |
| Rated permanent current at AC-21, 400 V | A | 63 |
| Rated operation power at AC-3, 400 V | kW | 22 |
| Rated short-time withstand current Icw | kA | 1.3 |
| Rated operation power at AC-23, 400 V | kW | 30 |
| Switching power at 400 V | kW | 30 |
| Conditioned rated short-circuit current Iq | kA | 2 |
| Number of poles | | 0 |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | | 0 |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact | | 0 |
| Number of auxiliary contacts as change-over contact | | 0 |
| Motor drive optional | | No |
| Motor drive integrated | | No |
| Voltage release optional | | No |
| Device construction | | Built-in device fixed built-in technique |
| Suitable for ground mounting | | No |
| Suitable for front mounting 4-hole | | No |
| Suitable for front mounting centre | | No |
| Suitable for distribution board installation | | No |
| Suitable for intermediate mounting | | No |
| Colour control element | | Black |
| Type of control element | | Toggle |
| Interlockable | | No |
| Type of electrical connection of main circuit | | Screw connection |
| Degree of protection (IP), front side | | IP00 |
| Degree of protection (NEMA) | | Other |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|---|---|
| Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей | http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2 |
| обзор системы кулачковых выключателей Т | http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4 |
| Обзор системы силовых разъединителей Р | http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6 |
| Расшифровка кодов кулачкового выключателя | http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8 |
| Расшифровка кодов силового разъединителя | http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8 |
| Выключатели для АTEX | http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html |
| Форма заказа переключателей SOUND и лицевых панелей SOND (DE_EN) | https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008005ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf |
| Форма заказа переключателей SOND и лицевых панелей SOND (DE_EN) | https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008006ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf |