

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 3.6KV 25AMP 1.5" '6' MOTORSTART FUSE



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 25 А, AC 3.6 kV, 50 кА, 35 x 192 mm, резерв, BS



Тип **3.6KV 25Amp 1.5" '6' MOTORSTART FUSE**  
Каталог № **3.6WJON625**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			35 x 192 mm
Категория применения			резерв
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя
Стандарт/сертификат			BS
Форма			Цилиндрический, смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS 2692-1 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	25
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	192
Diameter		mm	38.1
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---