



Предохранитель, среднее напряжение, 100 А, AC 12 kV, 50 кА, 3.5", 88 x 292 mm, полный диапазон, DIN, с наклейкой



Тип **12KV 100AMP 88MM FULL RANGE FUSE**
Каталог № **12FXLSJ100**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			3.5"
Типоразмер			88 x 292 mm
Категория применения			полный диапазон
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита трансформаторов для использования внутри помещений
Стандарт/сертификат			DIN
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	100
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	292
Diameter		mm	88
Performance category according to IEC 60282-1			Full-range
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог средневольтного оборудования (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------