





Концевой выключатель , 1НО +1 НЗ , магнитная блокировка

Тип **LS-S11-24DMT-ZBZ/X**  
 Каталог № **106830**  
 Alternate Catalog No. **LS-S11-24DMT-ZBZ-X**

### Программа поставок

Основная функция			датчик положения Предохранительные датчики положения
Идентификатор типа			LS...ZBZ/X
Ассортимент			Основные устройства с магнитной взаимной блокировкой (принцип рабочего тока)
Класс защиты			IP65
оснащение			Базовое устройство, возможно расширение
Температура окружающей среды		°C	-25 - +40
Описание			с контролем взаимной блокировки Контроль положения двери: постоянный Синхронизация размыкания возможна посредством ESR5-NV3-30

### Назначение контактов

Замык. = замыкающий контакт			1 замык
Разм. = размыкающий контакт			1 разм.
Указание			 = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
графические условные обозначения			
Напряжение источника питания управления измерением магнитного привода $U_s$		V	24 V DC
корпус			пластик
Способ подключения			Винтовая клемма

указания Не разрешается использовать выключатель в качестве механического упора!  
 Головку управления можно поворачивать без инструмента на 90°, чтобы обеспечить адаптацию к заданному уровню управления.  
 При вставном командном устройстве замыкающий контакт открыт, а размыкающий - закрыт.  
 Для класса защиты IP65 используются кабельные вводы V-M20 (206910) с макс. длиной соединительной резьбы 9 мм.

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78, Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды		°C	-25 - +40
установочное положение			любая
Класс защиты			IP65
Поперечные сечения соединения		мм <sup>2</sup>	
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,5)
Точность воспроизведения		мм	± 0.02

#### Контакты/коммутационная способность

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	V перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	V	400
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	
AC-15			
24 В	$I_e$	A	6
220 В 230 В 240 В	$I_e$	A	6
380 В 400 В 415 В	$I_e$	A	4
DC-13			
24 В	$I_e$	A	3
110 В	$I_e$	A	0.8
220 В	$I_e$	A	0.3
Частота сети		Гц	макс. 400
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1			
макс. предохранитель		A gG/gL	6
условный ток короткого замыкания		кА	1

### Механические размеры

Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	1
Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс)			
Стандартный контакт		g	10
частота приведения в действие	Переключени:	ч	$\leq 800$

### Привод

механический			
Сила нажатия начала/конца хода		N	25/15 (вставка/вытаскивание)
Механическая удерживающая сила согласно GS-ET-19 (04/2004)			
XG, XW, XNG		N	1700
XWA, XFG, XF		N	1600
XNW		N	1200
электромеханический			
для магнита			
потребляемая мощность			
при 120 В перем. тока		VA	8
при 230 В перем. тока		VA	11
при 24 В пост. тока		W	8
Безопасность по напряжению		$\times U_s$	0.85 - 1.1
Продолжительность включения магнитов		%	100
			продолжительность включения

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	6
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0.13
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	0
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])			
Width sensor	mm	60	
Diameter sensor	mm	0	
Height of sensor	mm	173	
Length of sensor	mm	39	
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V	A	6	
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V	A	6	
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V	A	6	
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V	A	3	
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V	A	0.8	
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V	A	0.3	
Switching function		Slow-action switch	
Switching function latching		No	
Output electronic		No	
Forced opening		Yes	
Number of safety auxiliary contacts		1	
Number of contacts as normally closed contact		1	
Number of contacts as normally open contact		1	
Number of contacts as change-over contact		0	
Type of interface		None	
Type of interface for safety communication		None	
Construction type housing		Cuboid	
Material housing		Plastic	
Coating housing		Other	
Type of control element		Other	
Alignment of the control element		Other	
Type of electric connection		Other	

With status indication			No
Suitable for safety functions			Yes
Explosion safety category for gas			None
Explosion safety category for dust			None
Ambient temperature during operating		°C	25 - 70
Degree of protection (IP)			IP65
Degree of protection (NEMA)			13

## Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

