



Предохранитель, низкое напряжение, 40 А, DC 500 В, 40 кА, BS88/A3, 26 x 86 мм, BS

Тип **40Amp 500V DC / 550V AC BS88 PT1 FUSE**
 Каталог № **40KS07**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			DC 500 V
Типоразмер			BS88/A3
Типоразмер			26 x 86 мм
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники
Материал			Керамический корпус
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CM63F

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	40
Rated voltage		V	500
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	40
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No