



Предохранитель, низкое напряжение, 100 А, AC 500 V, 80 кА, BS88/В1, 21 x 126 mm, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Тип **100AMP 500V AC INDUSTRIAL**  
Каталог № **CD100**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			BS88/В1
Типоразмер			21 x 126 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-2 IEC 60269-2
Дополнительные принадлежности			fuse-holder RS200

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	100
Rated voltage		V	500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No