



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 100 А, AC 3.6 kV, 50 кА, 51 x 254 mm, резерв, BS, с наклейкой

Тип **3.6KV 100Amp 2" 'O' MOTORSTART FUSE**  
Каталог № **3.6WDFH0100**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			51 x 254 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	100
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	254
Diameter		mm	51
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---