



Предохранитель, среднее напряжение, 31.5 А, AC 12 kV, 50 кА, 2", 51 x 292 mm, полный диапазон, DIN, с наклейкой



Тип **12KV 31.5Amp 2" Full Range Fuse**
Каталог № **12FDLSJ31.5**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | среднее напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 31.5 |
| Номинальное напряжение | | | AC 12 kV |
| Типоразмер | | | 2" |
| Типоразмер | | | 51 x 292 mm |
| Категория применения | | | полный диапазон |
| Индикатор состояния | | | с наклейкой |
| Отключающая способность | | кА | 50 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита трансформаторов для использования внутри помещений |
| Стандарт/сертификат | | | DIN |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) | | | |
| Rated current | | A | 31.5 |
| Rated voltage | | kV | 12 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated frequency | | Hz | 50 - 50 |
| Breaking capacity | | kA | 50 |
| Utilization category | | | Other |
| Application | | | Primary side transformer protection |
| Length | | mm | 292 |
| Diameter | | mm | 51 |
| Performance category according to IEC 60282-1 | | | Full-range |
| With striker | | | Yes |
| Standard | | | DIN |
| Release characteristic | | | Other |
| Installation technique | | | Air |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог средневольного оборудования (pdf)

<http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>