



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 355 А, AC 3.6 kV, 50 кА, 76 x 359 mm, резерв, BS, с наклейкой

Тип **3.6KV 355Amp 3" 'O' Motorstart Fuse WKG**
Каталог № **3.6WKGH0355**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель двигателя |
| Область применения | | | среднее напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 355 |
| Номинальное напряжение | | | AC 3.6 kV |
| Типоразмер | | | 76 x 359 mm |
| Категория применения | | | резерв |
| Индикатор состояния | | | с наклейкой |
| Отключающая способность | | кА | 50 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита двигателя |
| Стандарт/сертификат | | | BS |
| Форма | | | цилиндрический смещенные болтовые наконечники |
| Стандарты/предписания | | | BS2692-1 IEC 60282-1 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) | | | |
| Rated current | | A | 355 |
| Rated voltage | | kV | 3.6 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated frequency | | Hz | 50 - 50 |
| Breaking capacity | | kA | 50 |
| Utilization category | | | Other |
| Application | | | Motor protection |
| Length | | mm | 359 |
| Diameter | | mm | 76 |
| Performance category according to IEC 60282-1 | | | Back-up |
| With striker | | | Yes |
| Standard | | | British Standard |
| Release characteristic | | | Other |
| Installation technique | | | Air |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)

<http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>