



Тип
Каталог №
Alternate Catalog
No.

+IZMX-ST230AD-1
184273
67C2820G52

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дистанционная коммутация
Принадлежности			Расцепитель рабочего тока
			Комбинируется с расцепителем минимального напряжения или со вторым расцепителем рабочего тока.
максимальная частота коммутаций	Переключени: минута		3
			ограничена 3 разами в минуту, обусловлена высоким значением начального пускового тока в течение 35 мс. Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение	U_s	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Козффици	0,1-1,1
макс. ток удержания	I_n	A	0.034
макс.начальный пусковой ток (35 мс)	I_n	A	3.01
макс. мощность удержания	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	9
макс. мощность трогания (35 мс)	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	500
Общее время переключения автоматического выключателя	@ $U_s=100\%$	мс	30 (IZMX16..., INX16...) 35 (IZMX40..., INX40...)
Применяемое для			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ec1@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])			
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage U_s at DC		V	220 - 250
Voltage type for actuating			AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range		A	0
End value adjustment range undelayed short-circuit release		A	0
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for off-load switch			Yes
Suitable for motor safety switch			No
Suitable for overload relay			No