



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 160 А, AC 3.6 kV, 50 кА, DIN 43625 3", 76 x 292 mm, резерв, DIN, с наклейкой



Powering Business Worldwide™

Тип **3.6KV 160Amp 3" 'J' Motorstart Fuse**  
Каталог № **3.6WFLSJ160**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	160
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			DIN 43625 3"
Типоразмер			76 x 292 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя
Стандарт/сертификат			DIN
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	160
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	292
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---