

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SEMI-COND FUSE 4000A 130V AC



Предохранитель, высокая скорость, 4000 А, AC 130 V, 200 кА, 48 x 89 мм, aR, UL



Тип **SEMI-COND FUSE 4000A 130V AC**
Каталог № **FWA-4000AH**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	4000
Номинальное напряжение			AC 130 V
Типоразмер			48 x 89 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			UL 248-13

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	4000
Rated voltage		V	130
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No