



**Воздушный предохранитель, среднее напряжение, 25 А, AC 12 kV, 40 кА, 2", 51 x 461 mm, резерв, BS, без бойка-индикатора**



**Тип** 12KV 25AMP 2" '6B' AIR FUSE N/S  
**Каталог №** 12BDGN6B25

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Воздушный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			2"
Типоразмер			51 x 461 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			без бойка-индикатора
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов используется в сборках выключателя с предохранителем, держателях предохранителей и выключателях с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS2692-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	25
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	40
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	461
Diameter		mm	51
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Procut catalogue (pdf)	<a href="http://www1.cooperbussmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbussmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
------------------------	---