

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 63 А, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, токовая шина/подсоединение спереди, черный



Тип **SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED**
Каталог № **SC63BH**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 550 V
Типоразмер			BS88/F2
Описание			токовая шина/подсоединение спереди черный
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранитель OSD
Стандарт/сертификат			BS
Стандарты/предписания			BS88-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	63
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No