



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 63 А, AC 400 V, D02, 1P, IEC, монтаж резьбовым соединением, подходит для проводов сечением 2,5 - 25 мм²



Тип **SICHERUNGSUNTERTEIL D02 E18 1POL**
 Каталог № **FN02C**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 400 V
Типоразмер			D02
Описание			монтаж резьбовым соединением подходит для проводов сечением 2,5 - 25 мм ²
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			D02 винт E18
Стандарт/сертификат			IEC
Поставляется с			защитная крышка

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse base (EC001644)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed fuse base (ecl@ss10.0.1-27-14-21-20 [ACN355011])			
Number of poles			1
Construction size			D02
Material			Porcelain
Version with cover			Yes
Mounting method			Screw mounting
Rated voltage		V	400
Rated current		A	63