ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 3.6KV 31.5AMP 2" 'A' AIR FUSE

Воздушный предохранитель, среднее напряжение, 31.5 A, AC 3.6 kV, 40 кА, 51 x 254 mm, резерв, BS, с наклейкой

Тип	**3.6KV 31.5Amp 2" 'A' Air Fuse**
Каталог №	**3.6ADFHA31.5**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Воздушный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	31.5
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			51 x 254 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов используется в сборках выключателя с предохранителем, держателях предохранителей и выключателях с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1

© 10/2021 by Eaton Industries GmbH