



Предохранитель, среднее напряжение, 31.5 А, AC 36 kV, 35.5 кА, 3", 76 x 537 мм, резерв, DIN, с наклейкой

Тип **36KV 31.5Amp 3" DIN Resin Seal Fuse**
 Каталог № **36TFQSJ31.5**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	31.5
Номинальное напряжение			AC 36 kV
Типоразмер			3"
Типоразмер			76 x 537 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	35.5
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита трансформаторов для использования внутри и вне помещений
Стандарт/сертификат			DIN
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	31.5
Rated voltage		kV	36
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	35.5
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	537
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7aa7b961-cec3-4c1f-9397-35671651d5df.pdf
-----------------------------	---