

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 12KV 56AMP 3" 'A' AIR FUSE



Воздушный предохранитель, среднее напряжение, 56 А, AC 12 kV, 40 кА, 3", 359 x 76.2 mm, резерв, BS, с наклейкой



Тип **12KV 56AMP 3" 'A' AIR FUSE**  
Каталог № **12BFGHA56**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Воздушный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	56
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			3"
Типоразмер			359 x 76.2 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов используется в сборках выключателя с предохранителем, держателях предохранителей и выключателях с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2962-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)		
Rated current	A	56
Rated voltage	kV	12
Voltage type		AC
Rated frequency	Hz	50 - 50
Breaking capacity	kA	40
Utilization category		Other
Application		Primary side transformer protection
Length	mm	359
Diameter	mm	76
Performance category according to IEC 60282-1		Back-up
With striker		Yes
Standard		British Standard
Release characteristic		Other
Installation technique		Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---