

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 12KV 10AMP 2" FULL RANGE FUSE



Предохранитель, среднее напряжение, 10 А, AC 12 kV, 50 кА, 2", 51 x 292 mm, полный диапазон, DIN, с наклейкой



Тип **12KV 10Amp 2" Full Range Fuse**  
Каталог № **12FDLSJ10**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			2"
Типоразмер			51 x 292 mm
Категория применения			полный диапазон
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита трансформаторов для использования внутри помещений
Стандарт/сертификат			DIN
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	10
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	292
Diameter		mm	51
Performance category according to IEC 60282-1			Full-range
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог средневольного оборудования (pdf)

<http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>