

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 550A 1000V 1BKN/75 AR



Предохранитель, 550 А, AC 1000 V, 100 кА, size 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами



Тип **FUSE 550A 1000V 1BKN/75 AR**
Каталог № **170M4396**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	550
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			53 x 69 x 74 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа K
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	550
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No