



Воздушный предохранитель, среднее напряжение, 80 А, AC 24 kV, 16 кА, BS AF4, 565 x 76.2 mm, резерв, BS, с наклейкой

Тип 24KV 80AMP 3" 'A' AIR FUSE
Каталог № 24AFHA80

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Воздушный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	80
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			BS AF4
Типоразмер			565 x 76.2 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	16
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов используется в сборках выключателя с предохранителем, держателях предохранителей и выключателях с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2962-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	80
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	16
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	565
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---