



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 63 А, AC 500 В, D3, 1P, IEC, монтаж на DIN-рейке, подходит для проводов сечением 2,5 - 25 мм²



Тип 1 P BASE FOR DIII/E33
Каталог № SFD33-EZN-ZP

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			D3
Описание			монтаж на DIN-рейке подходит для проводов сечением 2,5 - 25 мм ²
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E33
Стандарт/сертификат			IEC

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Цоколи резьбовых предохранителей (с плавкой вставкой) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])			
Number of poles			1
Construction size			DIII
Material			Porcelain
Model			Fitted screw
Version with cover			No
Mounting method			DIN rail
Rated voltage		V	500
Rated current		A	63