



Предохранитель VT, среднее напряжение, 10 А, AC 3.6 kV, 50 кА, 25.4 x 195 mm, резерв, BS, IEC



Powering Business Worldwide™

Тип **3.6KV 10AMP FUSE 10 3.6**
Каталог № **3.6ABCNA10**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			25.4 x 195 mm
Категория применения			резерв
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	10
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	50
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	254
Diameter		mm	25.4
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			IEC
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---