



Предохранитель, среднее напряжение, 40 А, AC 3.6 kV, 40 кА, 2", 51 x 292 мм, резерв, DIN, без бойка-индикатора

Тип **3.6KV 40Amp 2" 'J' DIN Fuse N/S ADL**
 Каталог № **3.6ADLNJ40**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			2"
Типоразмер			51 x 292 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			без бойка-индикатора
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита трансформаторов для использования внутри помещений
Стандарт/сертификат			DIN
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbussmann.com/pdf/4741919b-f157-4929-923e-b1511f4133ef.pdf>