



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 16 А, AC 400 V, D01, 3P, IEC, монтаж на DIN-рейке, подходит для проводов сечением 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>

Тип **FUSE-BASE D01 3POL DIN HUT**  
Каталог № **TFRN01C**

### Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	16
Номинальное напряжение			AC 400 V
Типоразмер			D01
Описание			монтаж на DIN-рейке подходит для проводов сечением 1,5 - 4 мм <sup>2</sup> монтаж с фиксацией
Количество полюсов			3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для предохранителя размера D01 E14
Стандарт/сертификат			IEC
Поставляется с			защитная крышка

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse base (EC001644)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed fuse base (ecl@ss10.0.1-27-14-21-20 [ACN355011])			
Number of poles			3
Construction size			D01
Material			Porcelain
Version with cover			Yes
Mounting method			Snap mounting
Rated voltage		V	400
Rated current		A	16