



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 25 А, AC 500 V, D2, 1P, IEC, монтаж резьбовым соединением, подходит для проводов сечением 1 - 10 мм²

Тип **1 P BASE FOR DII/E27 SFD27-EZV 25A 500V**
Каталог № **SFD27-EZV**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			D2
Описание			монтаж резьбовым соединением подходит для проводов сечением 1 - 10 мм ²
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E27
Стандарт/сертификат			IEC

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Цоколи резьбовых предохранителей (с плавкой вставкой) (ecI@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])			
Number of poles			1
Construction size			DII
Material			Porcelain
Model			Fitted screw
Version with cover			No
Mounting method			Screw mounting
Rated voltage		V	500
Rated current		A	25